

## Stecker | Bajonettstecker

**Pol-Anzahl:** 13  
**Montageart:** Schraubanschluss  
 Bajonett  
**Material:** Kunststoff

**Info:** mit Dichtungen  
 mit Zugentlastung  
**Anschluss:** mit Kabelverschraubung

| Spannung<br>V        | Kabel-Ø<br>mm | Belastbarkeit bei 12V                                      | DIN/ISO           | LE           | Artikel-Nr. |
|----------------------|---------------|--|-------------------|--------------|-------------|
| 12                   | 6 bis 15      | 16 A (1,5 mm <sup>2</sup> )<br>25 A (2,5 mm <sup>2</sup> ) | 11446             | 1            | 51305630    |
| <b>Zubehör</b>       |               |  | <b>Lochanzahl</b> | <b>siehe</b> | <b>LE</b>   |
| Dicht-/Schutzstopfen |               |  | 1                 | Katalog04    | 1 50281030  |
|                      |               |  | 2                 | Katalog04    | 1 50281049  |

