

# das Europa-Multinorm CB-Funkgerät VOX

für drahtloses Mikrofon geeignet (President Liberty-Mic)

## stabo xm 3004 e VOX 12/24

- **12 V/24 V-Betrieb** ohne Umschalten
- **energieeffizienter 24 V-Betrieb** ohne zusätzliche Wärmeentwicklung
- **ASC** automatische Rauschsperrung (ein PRESIDENT Patent)
- **6 umschaltbare Frequenztabellen** EU, PL, d, EC, U, rU

*energieeffizienter  
24 V  
Betrieb*



Die Garantie verlängert sich um 3 Jahre auf 5 Jahre bei Verwendung einer President-Antenne  
**2+3 Jahre GARANTIE**

7 backlight colors

Art.- Nr. 30130

- **Super VOX** (sprachgesteuertes Senden), schaltbar
- **Multifunktions-LCD** (7 Hintergrundfarben wählbar), mit S - Meter, Power - Meter, Status - und Kanalanzeige
- **ANL** automatischer Störbegrenzer
- **F-Taste** Auswahl der Frequenztabellen
- **Key Beep** (Tastentätigungston)
- **Roger Beep**
- **Mode Taste AM/FM**
- **Emergency Taste** programmierbar
- **TOT** (Time Out timer)

- **6-polige Mikrofonbuchse**
- **Buchse für externen Lautsprecher** (3,5 mm)
- **Buchse für externes Vox-Mikrofon** (2,5 mm)
- **hochwertiges UP/DOWN - Mikrofon** (Elektret)

E24 10R-05 3065

optionales Zubehör:	Art.- Nr.
stabo-Einschubhalterung* für den DIN-Radioschacht	<b>50229</b>
VOX-Schwanenhals-Mikrofon	<b>71565</b>
President Liberty-Mic	<b>40543</b>
CBL 500 externer Lautsprecher	<b>70048</b>
HP2 externer Lautsprecher	<b>70047</b>



**Art.- Nr. 30131**  
stabo xm 3004 e VOX 12/24  
in stabo-Einschubhalterung\*  
(\* patentgeschützt / European Patent)

Die Vorteile dieser Kombination:

- robustes, komfortables CB-Mobilfunkgerät
- schnelle, sichere und TÜV-gerechte Unterbringung des Funkgeräts
- unkomplizierte Entnahme des Funkgeräts bei Mitnahme oder Austausch
- mit Akustikkanal (kein Zusatz-Lautsprecher erforderlich)



Bedienungsanleitung  
user manual  
stabo xm 3004e VOX



Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Modellabweichungen möglich. Copyright © 02/2020 stabo Elektronik GmbH  
stabo Elektronik GmbH · 31137 Hildesheim, Germany · Münchwiese 16 · Telefon +49 (0) 5121 7620 -10 · Telefax +49 (0) 5121 516847  
Internet: [www.stabo.de](http://www.stabo.de) · e-mail: [info@stabo.de](mailto:info@stabo.de)

 besuchen Sie uns auf facebook