


CAR RADIO

VALENCIA 200 DAB BT



Vorbehaltlich der Verfügbarkeit und technischen Änderungen.



Sales Start
HERBST 2020

Bestellnummer
2 001 020 000 002

EAN-Code
4 260 499 852 344

Highlights

- RDS and DAB+ Tuner
- FM (RDS), AM (MW, LW)
- Komfortable Wahl von Folder/Dateien
- Wiedergabeformate: MP3, WMA
- Schnelles Einlesen von USB
- Wählbare Display Modi (File, Folder, Titel, Artist, Album & Zeit)
- Datenträger: USB
- 9-stelliges Display
- Bluetooth integriert (HFP, A2DP)
- Integriertes Mikrofon
- Front USB
- Front-Aux-in
- 4x40 Watt Max.
- 2-Kanal Vorverstärker
- Sound presets (Flat, Rock, Pop, Klassik)
- X-Bass
- Rote Tastenbeleuchtung

CAR RADIO

VALENCIA 200 DAB BT

2/4

ANALOG RADIO

Tuner Typ
Frequenzbänder
Radio Data System (RDS)

RDS Tuner
3x AM/FM
Alternative Frequency (AF)
Clock Time (CT)
Programme Service Name (PS)
Regional Programme (REG)
Traffic Announcement (TA)
Traffic Program (TP)
ja (FMT)
ja / ja
18 FM / 12 AM
lo / dx
yes
20 – 18.000

Travelstore
Band Scan / Preset Scan
Stationsspeicher
Empfindlichkeit
Störunterdrückung
Frequenzgang (Hz) -3 dB



DAB MERKMALE

DAB / DAB+
Band III / L-Band
Service Update
Service Scan (Dienstsuche)
Stationsspeicher
Ensemble / Programme
Programm Scan
Dienste-Link DAB-DAB
Dienste-Link DAB-FM
Dienste-Link DAB-DAB-FM
Radio Text
PTY Programme
Frequenzgang (Hz) +/- 3 dB

ja/ ja
ja/ ja
ja
ja
ja
nein
ja
ja
nein
nein
nein
ja
20-18.000 Hz



BLUETOOTH

Unterstützte Profile
Audio Streaming
Pairing (Anzahl Geräte)
Telefon-Freisprechen
Mikrofon
Kernfunktionen
Zugriff Handy-Telefonbuch

HFP,A2DP
ja
1
ja
integriert
Gespräch annehmen, beenden, ablehnen,
Wahlwiederholung
ja (bis zu 1.000 Kontakte je Handy)



MEDIA-PLAYER

Wiedergabeformate
Titelanzeige
Folder- & Datei-Auswahl
Displaymodis
Mix (random play) / Repeat / Scan
Bitrate (kBit/s)

MP3, WMA
ID tag, Ordner / Datei
ja (DIR +/-)
ja (Datei, Ordner, Titel, Artist, Album, Spielzeit)
ja / ja / ja
32 -320



Vorbehaltlich der Verfügbarkeit und technischen Änderungen.

CAR RADIO

VALENCIA 200 DAB BT

4/4

AUDIO / EQUALIZER

Bass / Treble	ja / ja (+/- 7 Schritte)
Balance / Fader	ja / ja (+/- 9 Schritte)
X-Bass	ja
Sound Presets	Flat, Rock, Pop, Klassik



VERSTÄRKER

Anzahl der Kanäle	4
Max. Leistung	4 x 40 Watt
Sinusleistung bei 14.4 V	4 x 20 Watt



DISPLAY

Typ / Stellen	1-line / 9
Farbe	negative, Schwarz-Weiß
Uhranzeige	24 / 12 Std.



EINGÄNGE

Antenne (Anzahl)	2 (FM ISO / DAB SMB 12V Phantom)
USB (Anzahl / Typ)	1 (front)
Aux-In (Anzahl / Typ)	1 front (3,5 mm jack)

AUSGÄNGE

Lautsprecher (Anzahl)	4
Vorverstärker (Kanäle)	2-channels (RCA)
Vorverstärker (Spannung)	1.5 V (rms)



ALLGEMEIN

Software update	via USB
Bestätigungs-Beep	ja
Menu-Sprache	Englisch
Bedienteiltyp	Fix Panel
Tastenbeleuchtung	Rot
Permanente Speicherung nach Spannungsverlust	ja
Zündlogik	ja
Gewicht (kg)	ca. 1,4
Abmessungen(mm)	188 x 58 x 110
DAB-Scheibenantenne	Optional
ISO Connector Kabelsatz	ja, 16 Pin Connector
Bedienungsanleitung	ja
Schmuckverpackung	ja



Vorbereitet für Verfügbarkeit und technischen Änderungen.